



EVS-1-30-DM

Tyristorisäädin 1~230 VAC / 3 A



Digitaalisen tyristorisäätimellä EVS-1-30-DM voidaan automaattisesti ohjata jännitesäädettävien

puhaltimien pyörimisnopeutta joko ulkoisella 0-10 V tai 4-20 mA viestillä, tai 100 kΩhm potentiometrillä.

Säätimessä on säätämätön jänniteulostulo.

EVS-1-30-DM mallissa on mahdollista muokata pienintä ja suurinta nopeutta. Säätimessä on lisäksi




minimipysäytystoiminto, joka voidaan asettaa 0-60% säätöalueella. Rajat asetetaan etukäteen laitteen sisältä. Säätimessä on erillinen ON/OFF-kytkin.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Tyristorisäädin 1~230 VAC / 3 A
Jännite	1 ~230 VAC
Taajuus	50 / 60 Hz
Nimellisvirta	0.3 - 3.0 A
Maksimivirta	3 A
Käyttölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Moottorisuoja / Suoja	Sulake 5A (6 x 32 mm)
Suojausluokka	IP 54
Runko / kaapu	Muovikotelo
Koko	115 x 195 x 90 mm (L x K x S)
Paino	810 g
LVI Numero	8025124
Tuotenumero	358-ERV3S

Katso päivitetty tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Kytentäkaavio





EVS-1-30-DM

Tyristorisäädin 1~230 VAC / 3 A

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi