



LTX25

Tyristorisäädin 230VAC 2.5A




LTX25 tyristorisäätimellä voidaan käsin portaattomasti säätää jännitesäädettävien puhaltimien pyörimisnopeutta. Säätimen toiminta alkaa maksimista ja päättyy minimiin. Säädin soveltuu käytettäväksi myös kosteissa tiloissa. Oranssi led-valo palaa kun säädin on toiminnassa. Tyristorisäätimellä voidaan ohjata useita puhaltimia, kunhan kytkettävien moottoreiden yhteenlaskettu maksimivirta ei ylitä 2,5 A.

Tekniset tiedot


Kuvaus	Tyristorisäädin 230VAC 2.5A
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 / 60 Hz
Maksimivirta	2,5 A
Käyttölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Suojausluokka	Pinta-asennus IP54, uppoasennus IP44
Materiaali	Muovikotelo
Koko	82 x 82 x 65/24 (L x K x S)
Paino	235 g
LVI Numero	8025123
Tuotenumero	358-LTX25

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Kytentäkaavio



1. Syöttöjännite 230VAC 50Hz
2. Sulake
3. Säädetty jännite moottorille
4. Säätämätön jännite 230VAC, I_{max} 2A
5. Merkkivalo



- Varasulake
- Miniminopeuden asetus

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1
02760 Espoo
Puh. (09) 8870 220
Fax (09) 8870 2213
mailbox@ebmpapst.fi
www.ebmpapst.fi